




BZ3-1P

Bezdrôtový zvonček

so svetelnou a zvukovou
indikáciou a prechodnou
zásuvkou

EÚ PREHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu
BZ3-1P je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie
o zhode je k dispozícii na tejto
internetovej adrese: www.elbock.cz



Naučí sa až 8 rozdielnych
kódov, zvonček je
možné ovládať až 8-imi
rôznymi vysielacími



BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK

BZ3-1P

so svetelnou aj zvukovou indikáciou, prechodnou zásuvkou
a unikátnym systémom **SAMOUČENIA AŽ 8-ICH KÓDOV.**

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- 1, Zapojte prijímač do el. siete 230VAC/50Hz.
- 2, Do vysielača vložte batériu (viď obr.2,3,4).
- 3, Po stlačení tl. vysielača zaznie trojhlasý GONG s príjemným doznievaním a dióda na prijímači bliká cca 20s.

Ak zvonček nezvoní, je nutné vykonať naučenie kódu - viď nižšie.

NAUČENIE KÓDU

- a, Krátko (na 1,5s) stlačte **funkčné tlačidlo** prijímača (pozri obr.1). Dióda sa rozblinká (1x/1s) a prijímač je pripravený na naučenie kódu.
- b, Stlačte tlačidlo vysielača.
- c, Prijímač vydá zvukový signál a dióda prestane blikať (zhasne). Tým je do prijímača uložený kód príslušného vysielača a zvonček je pripravený na použitie.
- d, Pre naučenie ďalších kódov, postupujeme rovnakým spôsobom (opakujeme a, až c,).

Pozn.: je možné naučiť až 8 kódov, ďalší vyšší kód automaticky prepisuje prvý kód!

! Ak sa do 1 minúty nepodarí vyslať kód pre naučenie (stlačením tl. vysielača) je nutné opakovať postup a, až c,.

RESET (vymazanie pamäte):

Stlačte funkčné tlačidlo (pozri obr.1) na dobu 4s. Vymazanie pamäte je indikované rozsvietením diódy. (Prázdna pamäť, je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 4s krátko blikne).

Možnosť dokúpiť náhradné tlačidlo (NT-BCD, WS113), prijímač (BZ8-NP), opakovač signálu (WS230) alebo ochranný kryt tlačidla proti dažďu (KTB).

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite kompletnú súpravu na adresu distribútora alebo výrobcu.



Obr. 1

Funkčné tlačidlo
(na zadnej strane prijímača)



Obr. 2 Otváranie



Obr. 3 Polarita batérie



Obr. 4 Zatváranie



Na zvýšenie ochrany tlačidla proti dažďu odporúčame použiť ochranný kryt KBT.



DOSAH


Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 120 m.

V zástavbe sa však dosah znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia. Prijímač ani vysielač neumiestňovať v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

v tehlovom dome



v panelovom dome



TECHNICKÉ PARAMETRE

Prijímač	
Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Spotreba	< 1.5 VA
Dosah	do 120 m (na voľnej ploche)
Čitlivosť	< -90 dBm
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0°C až +50°C

Vysielač	
Napájanie	12 V alkal.L1028 23A (je súčasťou)
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP65
Životnosť batérie	cca 1,5 roka
Pracovná teplota	-20°C až +50°C

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja a pečiatka predajne:

Distribútor ELEKTROBOCK SK s.r.o.
v SR:

Sladová 1
82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685



www.elektrobock.sk