

# BEZDRÔTOVÝ NÁHRADNÝ PRIJÍMAČ

# WS103



K zostave WS101 je možné  
pridať až 3 prijímače WS103



## EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia WS103 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

Jednou kľúčenkou je  
možné zapínať/vypínať  
alebo časovo ovládať  
až 4 rôzne spotrebiče  
(každé tlačidlo na  
jednu zásuvku).



## MONTÁŽ A UVEDENIE DO PREVÁDZKY


WS103 slúži ako náhradný prijímač k WS101. Umožňuje zapínať/vypínať a časovo ovládať pripojené el. spotrebiče. Prijímač je možné použiť s vysielačmi WS111, WS113 (popr. NT-BCD). Prijímač je možné ovládať až 8-mi rôznymi vysielačmi.

1. zapojíme prijímač do zásuvky 230 V AC/50Hz;
  2. na prijímači svieti LED1, tzv. **ZÁKLADNÝ REŽIM**;
  3. na prijímači stlačíme **FUNKČNÉ TLAČIDLO** na cca 5 s, tým dôjde k vymazaniu pamäte (LED1 a LED2 súčasne 5x zablikajú), **REŽIM RESET**;
  4. stlačením **FUNKČNÉHO TL.** prijímača na 1.5s prejdeme do **KÓDOVANIA ZAPNUTIA** (bliká LED2);
  5. na vysielači stlačíme príslušné tlačidlo, tým vyšleme kód pre ZAPNUTIE, rozbliká sa LED1 a prijímač čaká na kód pre VYPNUTIE;
  6. na vysielači stlačíme to isté tlačidlo ako pre zapnutie, alebo iné, ktoré bude slúžiť pre vypnutie spotrebiča.
1. Pre nastavenie **ČASOVANIA** postupujeme obdobným spôsobom; (!Pri učení ďalších funkcií nevykonávajte RESET-inak dôjde k vymazaniu predchádzajúceho nastavenia, prijímač sa naučí až na 8 ovládacích tlačidlách!)
  2. stlačením **FUNKČNÉHO TL.** prijímača na 1.5s prejdeme do **KÓDOVANIA ZAPNUTIA** (bliká LED2);
  3. na vysielači stlačíme príslušné tlačidlo, tým vyšleme kód pre ZAPNUTIE, rozbliká sa LED1 a prijímač čaká na kód pre VYPNUTIE;
  4. počkáme 1 min. až prijímač prejde do **NASTAVENIE ČASU** (LED1 bliká a LED2 svieti, rozsah nastavenia času je 1 min. až 8 hod);
  5. začneme odmeriavať dĺžku času, po ktorý má byť spotrebič zapnutý. K ukončeniu časovania (vypnutiu) použijeme rovnaké tl. ako pre zapnutie.

LED1	LED2	FUNKCIE WS103 - SIGNALIZÁCIA NA PRIJÍMAČI	
		1, signalizácia pripojenia na el. sieť 230 V AC/ 50Hz 2, signalizácia vypnutia spotrebiča	<b>ZÁKLADNÝ REŽIM</b>
		<b>blíkajú súčasne (5x)</b> - signalizácia vymazania pamäte, prijímač je nutné znovu naprogramovať	<b>REŽIM RESET</b>
		prijímač čaká na kód pre zapnutie, pokiaľ nepríde do 20 s vracia sa naspäť do ZÁKLADNÉHO REŽIMU	<b>KÓDOVANIE ZAPNUTIA</b>
		prijímač čaká na kód pre vypnutie, ten musí prísť do 1 minúty (inak sa ZO 1 automaticky prepne do NASTAVENIE ČASU)	<b>KÓDOVANIE VYPNUTIA</b>
		signalizácia zapnutia spotrebiča	<b>REŽIM ZAPNUTÉ</b>
		signalizácia začiatku odmeriavania času, čaká na kód pre vypnutie, po prijatí kódu sa vráti do ZÁKLADNÉHO REŽIMU	<b>NASTAVENIE ČASU</b>
		signalizácia zapnutia spotrebiča a následné časovanie (po nastavení doby sa automaticky vypne a prejde do ZÁKL. REŽIMU)	<b>REŽIM ČASOVANIA</b>

VYSVETLIVKY: SVIETI    NESVIETI    BLIKÁ

Obr.1



Obr.2



<b>ZÁRUČNÝ LIST</b> (na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	dátum predaja:
	pečiatka:
kontroloval:	

Je určený k montáži do vnútorných priestorov!

**Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov!**

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Napájanie	230 V AC/50 Hz
Frekvencia	433.92 MHz
Citlivosť	< -86 dBm
Dosah	100 m (na voľnej ploche), 20 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max.16 A/ 250 VAC
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0 až 40°C
Rozmery (LxBxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm



V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite výrobok na adresu výrobcu/distribútora.



**Distribútor v SR:**  
**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**  
Sladová 1  
82105 Bratislava  
Tel.: +421 911454446  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685

[www.elektrobock.sk](http://www.elektrobock.sk)