

BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMAČ

WS301

- POD VYPÍNAČ -

pre bezdrôtové ovládanie rôznych spotrebičov

- na ovládanie je možné použiť vysieláče rady WS3xx.
- pre vykurovacie telesá, OBEHOVÉ ČERPADLÁ, OSVETLENIE, KLIMATIZÁCIA a ďalšie zariadenia do 16 A.
- malé rozmery, umožňujú jednoduchú montáž priamo do inštalačnej krabice.




MONTÁŽ

WS301 slúži pre spínanie el. zariadenia. Ako ovládač je možné použiť vysieláče rady WS3xx (WS310-kľúčenka, WS320-vysielač s dverným kontaktom, aktuálny zoznam vysieláčov na www.elektrobock.sk).

















1. vypnite hlavný istič a zapojte prijímač podľa schémy
2. zapnite hlavný istič, na prijímači svieti LED1, tzv. **ZÁKLADNÝ REŽIM**;
3. na prijímači stlačíme **FUNKČNÉ TLAČIDLO** na cca 5 s, tým dôjde k vymazaniu pamäte (LED1 a LED2 súčasne 5x zablikajú), **REŽIM RESET**;
4. stlačením **FUNKČNÉHO TL.** prijímača na 1,5s prejdeme do **KÓDOVANIA ZAPNUTIA** (bliká LED2);
5. na vysieláči stlačíme príslušné tlačidlo, tým vyšleme kód pre ZAPNUTIE, rozbliká sa LED1 a prijímač čaká na kód pre VYPNUTIE.
6. na vysieláči stlačíme to isté tlačidlo ako pre zapnutie, alebo iné, ktoré bude slúžiť pre vypnutie spotrebiča;

1. Pre nastavenie **ČASOVANIA** postupujeme obdobným spôsobom; (!Pri učení ďalších funkcií nevykonávajte RESET - inak dôjde k vymazaniu predchádzajúceho nastavenia, prijímač sa naučí až na 16 ovládacích tlačidiel!)
2. stlačením **FUNKČNÉHO TL.** prijímača na 1,5s prejdeme do **KÓDOVANIA ZAPNUTIA** (bliká LED2);
3. na vysieláči stlačíme príslušné tlačidlo, tým vyšleme kód pre ZAPNUTIE, rozbliká sa LED1 a prijímač čaká na kód pre VYPNUTIE.
4. počkáme 20s až prijímač prejde do **NASTAVENIE ČASU** (LED1 bliká a LED2 svieti, rozsah nastavenia času je 1s až 8 hod.)
5. začneme odmeriavať dĺžku času, po ktorý má byť spotrebič zapnutý. Po uplynutí Vami požadovaného času stlačíme na vysieláči tl. pre VYPNUTIE;

SCHÉMA ZAPOJENIA:



Je určený k montáži do vnútorných priestorov! Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov! Montáž smie vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou! Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!

LED1		LED2		FUNKCIE WS301 – signalizácia na prijímači		
		1, signalizácia pripojenia na el. sieť 230 V AC/ 50Hz 2, signalizácia vypnutia spotrebiča				ZÁKLADNÝ REŽIM
		blikajú súčasne (5x) - signalizácia vymazania pamäti, prijímač je nutné znovu naprogramovať				REŽIM RESET
		prijímač čaká na kód pre zapnutie, pokiaľ nepriđe do 20 s vracia sa späť do ZÁKLADNÉHO REŽIMU				KÓDOVANIE ZAPNUTIA
		prijímač čaká na kód pre vypnutie, ten musí prísť do 20 s (inak sa prijímač automaticky prepne do NASTAVENIA ČASU)				KÓDOVANIE VYPNUTIA
		signalizácia zapnutia spotrebiča				REŽIM ZAPNUTÉ
		začiatok odmeriavania času, čaká na kód pre vypnutie, po prijatí kódu sa vráti do ZÁKLADNÉHO REŽIMU				NASTAVENIE ČASU
		signalizácia zapnutia spotrebiča a následné časovanie (po nastavenom čase sa automaticky vypne a prejde do ZÁKL. REŽIMU)				REŽIM ČASOVANIA
		blikajú striedavo - signalizuje, že vo vysielaci, ktorým je ovládaný, sú vybité batérie!				VYBITÁ BATÉRIA (VO VYSIELAČI)

VYSVETLTKY:



SVIETI



NESVIETI



BLIKÁ

BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMAČ **WS301**

S MONTÁŽOU DO KP(KU)

Pre diaľkové zapínanie/vypínanie a časové ovládanie elektrických zariadení. WS301 je možné ovládať až 16-timi rôznymi vysielacími s odlišnými funkciami. Nastaviteľná doba funkcie časovania je 1 s až 8 hod.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 V AC/50 Hz
Frekvencia	433.92 MHz
Citlivosť	< -102 dBm
Dosah	150 m (na voľnej ploche), 20 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max. 16 A/230 V ~
Kabel	1.5 mm ² (hnedá, čierna), 0.5 mm ² (modrá)
Stupeň krytia	IP20
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 do 40°C
Rozmery (DxŠxH)	49.5 x 45.5 x 26 mm

ZÁRUČNÝ LIST

(na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)

číslo výrobku:	dátum predaja:
	pečiatka:
kontroloval:	

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite výrobok na adresu distribútora alebo výrobcu.

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Týmto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia WS301 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

